

應用

- 切換器是作為測試系統或者訊號處理的信號路由，起切換訊號傳輸路徑的作用

特性

- 低插入損耗和高隔離度

規格

- 1 對 2 同軸切換器 DC-18 GHz



頻率範圍 (GHz)	DC-6	6-12	12-18
VSWR (:1) max.	1.25	1.40	1.50
插入耗損 (dB) max.	0.2	0.4	0.5
隔離度 (dB) min.	70	60	60
執行工作電壓 (VDC)	24		
執行工作電流 (mA) max.	180 @ 24VDC & 20°C		
切換時間 (ms)	20		

· 1 對 4 同軸切換器 DC-18 GHz



頻率範圍 (GHz)	DC-6	6-12	12-18
VSWR (:1) max.	1.25	1.40	1.70
插入耗損 (dB) max.	0.2	0.4	0.5
隔離度 (dB) min.	70	60	60
執行工作電壓 (VDC)	24		
執行工作電流 (mA) max.	270 @ 24VDC & 20°C		
切換時間 (ms)	20		
工作溫度範圍 (°C)	-25 - 65		